



- ① 水平取付用穴φ5×4ヶ所
- ② 垂直取付用穴ダルマ穴、U字切り欠き
- ③ 電源表示LED
- ④ アナログ0-10V入力コネクタ端子台
- ⑤ DMX終端スイッチ
- ⑥ DMX入力/渡りジャック RJ-45
- ⑦ DMX入力表示LED
- ⑧ DMX使用CHセレクトスイッチ
- ⑨ 手元調光ツマミ
- ⑩ 調光出力表示LED
- ⑪ 調光出力端子台
- ⑫ 電源ヒューズ
- ⑬ 電源(AC100V)端子台

*調光出力はパルス幅制御(PWM)です。
 器具側に制御回路が内蔵されていると調光できません。
 *アナログ入力、DMX入力および手元調光
 の一番高い値が出力されます。
 *標準品はDC12V10A仕様。DC24V5A仕様も製作可能です。

仕様変更内容

- ・ケース材質変更：メッキ鋼板から鋼板、黒塗装仕上げへ
- ・放熱通風口形状：長穴から丸穴へ
- ・電源ヒューズサイズ：標準からミゼットタイプへ
- ・電圧調整オプション廃止

ワンダーライトカンパニー wonderlight company		件名		設計	製図	図名	図面No.
		尺度		作成日付		検図	
						DMX-LED調光器 FDLPW-1A 電源内蔵12V10A出力	